

Solar-Log 50

Das Gateway



Funktionen

Der neue Solar-Log 50 zeichnet die Daten der PV-Anlage auf und überträgt sie an das Online Portal Solar-Log WEB Enerest™.

Die Basis Variante des Gateways kann durch den Erwerb von Software Lizenzen individuell erweitert werden. Voraussetzung hierfür ist eine bestehende Verbindung zwischen dem Solar-Log 50 und dem Internet.

Sichern Sie sich jetzt den Solar-Log 50 inklusive 2 Jahre Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Technische Daten

Solar-Log 50

Wechselrichter/Batteriespeicher	Ethernet RS485 (4-polig) oder RS422 ¹⁾ (6-polig)	Basisfunktion
Zähler	RS485 (2-polig)	
Max. Komponenten	5	
Max. Anlagengröße	15 kWp	
Empfohlene Kabellänge ²⁾	30 m	
Solar-Log 50 Öffnungslizenz Leistungsreduzierung	●	Erweiterbare Lizenzen ³⁾
Solar-Log 50 Öffnungslizenz auf 10 Komponenten	von 5 bis 10	
Solar-Log 50 Öffnungslizenz auf 30 kWp	von 15 kWp bis 30 kWp	
RS485/RS422	2 x RS485 oder 1 x RS422	Schnitt- stellen
Ethernet	●	
USB Anschluss	●	
Eingangs- / Gerätespannung	24 V	Allgemeine Daten
Verbindung zu Solar-Log WEB Enerest™ (Internetverbindung erforderlich)	●	
Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, CN)	●	
Maße (B x H x T) in mm	53,6 x 89,7 x 35,5	
Garantie	2 Jahre	

Solar-Log WEB Enerest™

MPP Tracker Überwachung / MPP Tracker (abhängig vom Wechselrichter- typ)	●
Wechselrichterausfall, Fehlerzustand und Leistungsüberwachung	●
Ertragsprognose	●
Eigenverbrauchsdarstellung	●

1) Kein RS485 Zähler anschließbar.

2) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabeltyp (Angaben können je nach Gerätetyp abweichen).

3) Erweiterbare Lizenzen gegen Gebühr möglich.



Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten.

Artikelnummer

Solar-Log 50	256200
Netzteil	256226
Hutschienen-Netzteil	256227
Solar-Log 50 Öffnungslizenz auf 30 kWp	256206
Solar-Log 50 Öffnungslizenz auf 10 Komponenten	256205
Solar-Log 50 Öffnungslizenz Leistungsreduzierung	256204
Solar-Log 50 Multifunktionslizenz	256228